

Tristar 6510 EX



Informations supplémentaires

| | |
|--|--|
| Puissance max. (400V Tri) (kW): | 5,8 |
| Puissance max. $\cos\phi = 0,8$ (400V Tri) (kVA): | 7,25 |
| Puissance max. (230 V Mono) (kW): | 5 |
| Puissance max. $\cos\phi = 0,8$ (230V Mono) (kVA): | 3,7 |
| Puissance Sonore CEE (LwA): | 97 |
| Pression Acoustique - 7 m (dB(A)): | 72 |
| Tension Nominale de l'alternateur: | 400 V - Triphasé |
| Type de l'alternateur: | Avec bague, 2 pôles |
| Régulation de tension: | Condensateur |
| Fréquence (Hz): | 50 |
| Marque du moteur: | Robin Subaru |
| Modèle du moteur: | EX35 |
| Carburant: | Essence sans plomb 95 |
| Capacité du réservoir (L): | 7 |
| Autonomie (3/4 de puissance continue) (hh:mm): | 03:25 |
| Démarrage: | Lanceur à retour automatique |
| Équipement: | 1 Prise monophasée IP44 - 10/16A Schuko 1 Prise triphasée 400V 3P+T+N 16A Prises protégées par disjoncteur thermique Sécurité manque d'huile électronique |
| Dimensions LxIxH (mm): | 790 x 550 x 515 |
| Dimensions emballage LxIxH (mm): | 810 x 570 x 620 |
| Poids net à sec (kg): | 79,5 |
| Poids brut emballé (kg): | 82,5 |
| Kit brouette en option: | N/360 (EXLE-N360) |
| Options: | Kit interdif = interdifférentiel 30mA + piquet de terre + coffret |